


Elektronische Hook Switch Lösungen für Auerswald COMfort 1000/1200/2000 plus

EHS bedeutet elektronische Gesprächsannahme und -beendigung.



COMfort 2000 plus



Auerswald EHS-Modul*



Drehschalter CA40 / CS60
auf 1 stellen



Schiebeschalter CS60
Bodenseite auf B stellen



Schiebeschalter CS60
Rückseite
auf 3 stellen



CA40 (DECT Headsets) CS60



Anschaltung EHS-Adapter an den Auerswald COMfort 1000/1200/2000 plus

Das Verbindungskabel (jeweils 8/8 Westernstecker) vom Telefon-Basisgerät und dem Hörermodul wird entfernt, außerdem wird der Handhörer mit Anschlusskabel aus dem Hörermodul entfernt.

Montage EHS-Adapter

Der EHS-Adapter wird mittels der vorbereiteten Klebefolie auf die Rückseite der Geräteeinheit montiert und zwar zwischen Basisgerät und Hörermodul.

Die beiden Kabel vom EHS-Adapter mit jeweils einen 8/8 Westernstecker werden in die entsprechenden Anschlussbuchsen vom Telefon bzw Hörermodul und das Kabel mit dem Klinkestecker wird in die entsprechende Buchse an der Basisstation vom CA40 / CS60 gesteckt. Das im Lieferumfang vom CA40/CS60 enthaltene Anschlusskabel (4/4 Westernstecker) verbindet die Handhörerbuchse am Hörermodul und die Buchse an der Basisstation CA40/CS60 gekennzeichnet mit dem Telefon-Symbol. Der Handhörer wird an der Basisstation CA40/CS60 in die Buchse „Handhörer“ gesteckt.

Anmerkung

Auf eine Klingelton-Signalisierung wurde aus Qualitätssicherungsgründen verzichtet.



World Leader in Communications Equipment
www.plantronics.com

* Bei Bestellung bitte vermerken:
z.B. CS60 inkl. EHS-Lösung für
Auerswald COMfort 2000